



Características

- 6 salidas de zona para amplificadores
- Selector de 6 zonas en el panel frontal
- Micrófono incorporado para facilitar la grabación de mensajes
- 3 entradas de fuente musical
- Selección de la fuente de sonido desde selector frontal
- Permite la conexión del pupitre microfónico de sobremesa con selector de avisos y activación de mensajes pregrabados, modelo T-328
- Entrada de micrófono mediante XLR con *phantom* y control de ganancia
- Función gong, con posibilidad de ajuste de volumen y activación remota
- Reproducción de hasta 3 mensajes pregrabados en modo continuo o de una sola reproducción
- Niveles de prioridad de más alta a baja: pupitre microfónico remoto, MIC1 y mensajes pregrabados
- Controles de volumen para micrófono, música, master, grabación y mensajes pregrabados
- Controles generales de graves y agudos
- Indicadores de selector de zona, fuente de sonido, alimentación y niveles de salida

Especificaciones

Modelo	T-6245
ENTRADA DE PUPITRE MICROFÓNICO T-328	-
Sensibilidad	5 mV/600Ω , 500mV/10KΩ
Relación Señal / Ruido	>68dB
Respuesta en Frecuencia	50Hz-17kHz
ENTRADA DE MICRÓFONO	
Sensibilidad	5 mV/600Ω , 500mV/10KΩ
Relación Señal / Ruido	>68dB
Respuesta en Frecuencia	50Hz-17KHz
Alimentación <i>Phantom</i>	+48V
3 ENTRADAS DE LÍNEA	-
Sensibilidad e Impedancia de la entrada de Radio	200mV/47Ω
Sensibilidad e Impedancia de la entrada de CD	500mV/47Ω
Relación Señal / Ruido	>90dB
Respuesta en Frecuencia	20Hz-20kHz
Control de Graves	±12dB a 100Hz
Control de Agudos	±12dB a 10kHz
Gong	2 tonos activable mediante contacto para las entradas de prioridad y BGM
ALIMENTACIÓN	110VCA/60Hz; 230VCA/50Hz; 24VCC