



DESCRIPCIÓN

El generador de mensajes de audio pregrabados RMA5002/CA es un dispositivo que almacena 4 mensajes + 1 mensaje opcional. Reproduce estos mensajes de audio en formato Mp3 estéreo o dual desde 8Kbps hasta 320Kbps.

Internamente tiene un lector de tarjetas SD que soporta hasta 32Gb en formato FAT ó FAT32 (si se desearse puede añadir una tarjeta SD).

El RMA5002/CA incorpora un conector USB que permite la conexión de un dispositivo tipo "Pendrive" para alojar los archivos de audio Mp3 que se necesiten reproducir.

Los contactos remotos de entrada son de tipo pulsador, cuando se pulsa cualquiera de los 4 se reproduce el mensaje correspondiente hasta el final. El 5 se puede usar como un mensaje más, o si se necesita habilitar una teca de STOP, para poder parar los mensajes en cualquier momento, se puede dejar en blanco, de tal forma que al pulsar este pararía el que esté sonando y al no tener nada, quedaría en silencio.

Modelo:	RMA5002/CA
Nº mensajes:	4 + 1 Opcional
Lector Memoria:	Pendrive externo máx. 32Gb (FAT)
Memoria interna:	Tarjeta SD máx 16Gb
Formato audio:	Mp3 estéreo y dual de 8kbps a 320Kbps
Frecuencia Muestreo:	8KHz a 48KHz
Rango de Frecuencias:	20H - 20KHz
Salida Audio:	0dB/0,775mV/600Ω
Separación Canales:	65dB
THD:	≤0,1%
Ratio S/N:	85dB
Rango Dinámico:	75dB
Dimensiones:	130 x 110 x 40mm.
Peso:	0,4Kg.
Color:	Negro
Montaje:	Superficie
Sujección:	4 Orificios para tornillos
Consumo:	500mA/5,1VDC